

監視カメラ セットアップガイド

CD-ROM配布版 | Windows 11 / 10 | 初回は管理者の許可とPC再起動が必要

配布するCDの中身（3ファイルを同じ場所へ）

セットアップ開始.exe + セットアップガイド.pdf + VLCインストーラー

VLCはVideoLAN公式の、お使いのPCに対応したWindows用を同梱してください。

1 セットアップを起動

CDを開き、「セットアップ開始.exe」をダブルクリックします。
Windowsの管理者確認で許可し、画面の「次へ」へ進みます。
導入済みなら「インストール済みのアプリを更新」を選択（VPN設定は保持）。

2 VLCを準備

未導入の場合：「参照」でCD内のVLCインストーラー（.exe / .msi）を選択。
「インストーラーを開く」から通常のインストールを完了し、「次へ」へ。
VLCが既にインストール済みなら、そのまま次へ進めます。

3 事前共有鍵を入力し、設定を実行

別途通知の「事前共有鍵」を入力し、「設定を実行」を押します。
VPN「小山萱橋 カメラ用」とNAT-T設定、デスクトップアイコンを作成します。
完了画面でPCを再起動します。再起動は作業中のファイルを保存してから。

4 再起動後、デスクトップから映像を見る

「小山萱橋 カメラを見る」→「映像と操作パネルを開く」を押します。
Windowsの接続画面で、ユーザー名「RHS」と別途通知のパスワードを入力。
VPNとカメラへの通信確認後、VLCとブラウザの操作パネルが開きます。
終了時はVLC・操作パネルを閉じ、閲覧画面の「VPNを切断」を押します。

うまく映らないとき

- ・映像が出ない／乱れる：閲覧画面の「ハードウェアデコードを無効化」にチェック。
- ・VPNに接続できない：回線、ユーザー名、パスワード、再起動済みかを確認。
- ・VPN接続済みでも通信不可：現地カメラの電源・ネットワークを管理者へ確認。
- ・パネルが開かない：ブラウザで <http://192.168.1.99/> を直接開いてください。

認証情報と配布時の注意

事前共有鍵・パスワードは別途通知。会話に掲載した認証情報は変更を推奨します。
実行ファイルは署名なしのため、Windowsの保護画面が表示される場合があります。

接続先：118.6.125.72 | L2TP/IPsec | MS-CHAP v2 | ユーザー名：RHS

映像：rtsp://192.168.101.110:554/ | 操作パネル：http://192.168.1.99/（80番）

NAT-T：AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule = 2 | 実機での接続試験は配布前に実施。

2026/10/20 | セットアップ v1.1 | 1 / 1